

MANUAL RM-9

BESKRIVNING

RM-9 är reläkort passar till de flesta typer av säkerhetsinstallationer (inbrottslarm, passagesystem, brandlarm mm). RM-9 har ett växlande relä med en högohmig styringång som kontrollerar reläet. Om styringången (ON) ansluts till (-) drar reläet. Aktivt relä indikeras med att lysdioden tänds. RM-9 har trådanslutning för relästyrning med en 3-polig skruvplint.

JUMPER FUNKTION

- S1 insatt – reläet styrs med matningsspänningen 10 – 30 V
- S1 öppen – reläet matas DC och styrs med en slutning mellan den högohmiga ingången ON och (-)

MONTERING

RM-9 monteras med en strap på en plastplatta som har dubbelhäftande tejp. Strapen får inte gå över reläet som är känsligt för mekanisk påverkan, utan skall läggas i det markerade spåret. RM-9 levereras monterade på plastfot med dubbelhäftande tape.

Relä	Växlande
Ingångar	3x skruvplint
Utgångar	3x skruvplint
Reläkontakter	30VA, 30V DC/AC, 1A
Inspänning	10-30V DC
Strömförbrukning (relä inte aktiverat)	Max 2.5uA (12v) Max 5uA (30V)
Strömförbrukning (relä aktiverat)	16mA (12v) 20mA (30V)
Styrström	1.2 mA (12v) 2.6mA (30V)
Storlek (mm)	37x21mm
Vikt (g)	20
Jumper	Ja
Jumper funktion	ON-Reläet styrs med matningsspänningen OFF – Reläet styrs med ON ingången
Fastsättning	Plastfot med självhäftande tejp
Temperaturområde	-20 till +50 grader C

Normer

