



Esprit Adresserbar Brandlarmcentral 1-2 Slingor Argus Vega

ESA-1001

Haes Esprit analoga adresserbara panel kombinerar intuitiva användarkontroller med en kraftfull konfiguration för att skapa en lättanvänd centralapparat för alla tekniker och slutanvändare.

Den nya analoga adresserbara centralapparaten Haes Esprit är en utmärkt lösning för alla vanliga brandinstallationer, från skolor och kontor till hotell, detaljhandel och vårdhem. Den har en mängd funktioner, inklusive flexibel kabeldragning med upp till 240 enheter per slinga, 64 programmerbara grupper, kompatibilitet med hela utbudet av Argus-protokollenheter och möjligheten att märka panelen med din logotyp.

Esprit är så enkel att installera tack vare gott om utrymme för kablar och batterier, en enkel funktion för automatisk inlärning och ett läge för slingdiagnostik som möjliggör snabb installation och ett enkelt systemtest. Den fantastiska, intuitiva programmeringsprogramvaran har en fantastisk "dra och släpp"-funktion som gör programmeringen enkel för ingenjörer, med enkelt val av enhet och all information på en skärm - den är också nedladdningsbar. Den stora grafiska displayen har utformats för att vara lätt att använda, med en ikonstyrd meny och instinktiva knappkontroller som gör användningen lika enkel för slutanvändaren som för ingenjören.

Funktioner

- En till två slingor
- 2 programmerbara ljudkretsar
- Stor grafisk display

- • 255 händelseloggar med datum- och tidsstämpel
- • Automatisk inlärningsfunktion
- • 240 enheter per slinga
- • Hantering av falska larm
- • Programmerbar företagslogotyp
- • Diagnostik av fel i slingan
- • Fördröjning av utgångar
- • 64 programmeringsgrupper
- • 18 zonindelade lysdioder
- • Integrerat nätaggregat på 3,4 ampere
- • Godkänd enligt EN54-2 och EN54-4
- • Robust metallhölje

Specifikationer

Djup (mm):	85
Bredd (mm):	357
Höjd (mm):	310
Kapsling:	1,2 mm stålplåt IP30
Slinga:	Argus Protokoll, 1-2 slingor max 500mA per slinga
Larmdonsslinga:	2 x 400 mA 21-28VDC
Nätanslutning:	Universal switch mode PSU, 1.2A
Display:	240 x 64 Grafisk LCD Bakgrundsbelyst
Händelselogg:	255 händelser tid & datumstämplade
Extra	400 mA ut 18-28 VDC
Strömförsörjning:	
Laddström:	700 mA