

Trådlös Relämodul Fireangel

WRLYM-1EU



- WRLYM-1-reläet tillhandahåller ett trådlöst interlink-gränssnitt via Wi-Safe2-teknik till det lokala larmnätverket.
- 2 x NO / NC-reläutgångskontakter kan utlösas av ett anslutet FireAngel-larmsystem.
- Båda reläkontakterna klassade upp till 250V AC - 5A / 30V DC -5A.
- Kan drivas med en 12V extern adapter (medföljer ej) Se till att placera reläet bredvid DC- extern källa.
- Reläkontakter kan leverera antingen en "pulssignal" eller en "kontinuerlig kopplad signal" - valbart via kanalinställning (dip switch).
- Reläkontakterna drivs av 230V eller via batteribackupceller i händelse av ett strömavbrott.
- Kan ta emot en extern strömkälla från någon annanstans i en fastighet. Den externa triggeringspänningen är valfri och kan utlösas av en 12-24V DC-strömförsörjning.
- 10-års förseglad litiumbatteripack teknologi (under normala förutsättningar).
- Indikering vid låg batterinivå / förbrukad livslängd via summermeddelande. Båda reläkontakterna kommer att felsäkra vid lågt batteri.
- Inbyggd testknapp för reläkontakt-test (används vid regelbundna servicekontroller och vid första installationen).

Specifikationer

Spänning (VDC):	12-24 VDC
Maxström (VDC):	5A @ 30VDC
Frekvens:	868 MHz
Märkspänning:	0
Maxström (VAC):	5A @ 250VAC
Kontakter:	2 x NO / NC
Laddström:	0
Strömförbrukning (mA):	0
Färg:	Vit