

# Elektrisk dörrkoordinator

BDK-1

E-nummer: 6301619



Elektrisk dörrkoordinator BDK-1 ersätter mekanisk dörrkoordinator. Service och underhåll på mekaniken i den mekaniska dörrkoordinatorn behövs inte här. Pardörrarnas dörmagneter ansluts via BDK1 och dörrarna stängs med hjälp av befintliga dörrstängare vid strömavbrott med den ena dörren direkt och den andra dörren fördröjd ca 5 sekunder. Dörrarna kan även stängas via en branddörrstängningsknapp TK-1U eller via en potentialfri styrsignal från extern anläggning.

## Specifikationer

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Djup (mm):        | 60      |
| Bredd (mm):       | 95      |
| Höjd (mm):        | 95      |
| Vikt (kg):        | 0.15    |
| Spänning (VDC):   | 24 - 24 |
| IP klass:         | IP65    |
| Strömförbrukning: | 10 mA   |
| Färg:             |         |