


BRANDCENTRAL

BC-2A-RD / E6303426



Produktbeskrivning

1 sektions brandlarmscentral matningsspänning 24VDC, centralen är utrustad med brandrelä C,NO,NC och felrelä C,NO,NC, inklusive indikering för dessa.

Max 10 Detektorer.


Manuell återställningsknapp på fronten.

Övervakad detektorslinga, lämplig detektor SM-RD.

Teknisk specifikation

Spänning in (VDC)	24
Material	Plast
Dimensioner (H x B x D)	93x93x24mm
Färg	Röd
Kontakter	Felrelä, Larmrelä
E-nummer	6303426

Installationsanvisning



* Slinga avslutas med slutmotstånd 4.7K Ω

OBS!

Enheten fungerar endast i vatten, damm, och oljefri luft/miljö.
Enheten saknar tät kapsling och ska skyddas mot fukt och kraftig nedsmutsning.

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad tekniker.
Nationella lagar och regler skall följas.

Regelefterlevnad & Uppfyllda standarder

Härmed försäkras Viewtech AB att produkten uppfyller följande standarder:

EMC Directive 2014/30/EU

WEEE Directive 2012/19/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

RoHS 3 Directive 2015/863

**Viktig information**

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.

**Avfallshantering och återvinning**

Denna elektriska produkt skall inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall.
Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning oh kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice.
support@ateco.se | 036-375 888
ATECO - 2:a Tekniska Compagniet AB
Kumlavägen 61
179 75 SKÅ, Sverige

Viewtech AB

Kumlavägen 61
179 75 Skå
Sweden
036-375 888
www.ateco.se