



EVC Nödtelefon Kontrollpanel Nätverk

EVC-MS-8-NET

E-nummer: 6303318

OBS! Reservkraftsbatteriet måste vara av hög kvalitet, för att batteriövervakningsfunktionen ska fungera. Vi rekommenderar vår artikel [EVC-ACK-7](#)

EVC Network Master Station kan stödja upp till åtta linjer till anropsapparater, av både typ A eller typ B. Pekskärmslayouten har fyra knappar som ger snabb åtkomst till huvudfunktionerna och permanent visar antalet aktuella samtal, larm och fel.

Alternativt har Network EVC Master Station inbyggt nätverk som gör det möjligt att bilda en av de 64 panelerna på en EVC Network-installation och totalt 512 anropsapparater kan rymmas. Varje panel kan ställas in som en masterstation eller nätverksexpansion.

Fristående, höljet innehåller en huvudtelefon, ett till fyra dubbla linjekort, en EN54-4 strömförsörjning och kan monteras utanpåliggande eller infälld (med valfri ram). Väskan är gjord av pulverlackerad zintec, med en rökfärgad plexiglasdörr som täcker telefonluren och är låst med brandkårsås. 20 mm kabeluttag tillhandahålls för alla nödvändiga kablar samt utrymme för ett reservbatteri. Huvudstationen är mikroprocessorstyrd men kräver ingen programmering på plats. Panelen är försedd med ändmotstånd som helt enkelt flyttas till slutet av linjen där en anropsapparat är ansluten.

Specifikationer

Djup (mm):	95
Bredd (mm):	350
Höjd (mm):	300

Vikt (kg):	5
Egenskaper:	8 Linjer + Nätverk
Spänning (VAC):	230