




Larmknapp Gul 2x NO/NC

LK-SHOKV2-GL

E-nummer: 6304024

Ny serie larmknappar med indikeringsflagga i grönt och rött. Knappen är utförd i estetiskt tilltalande design i kvalitativ plastkapsling. Enheten har 2 växlande kontakter NO/NC och kan återställas rakt framifrån eller underifrån med återställningsverktyget som följer med.

Kan monteras infällt i dosa c-c 60 mm eller utanpåliggande. Levereras med skyddslucka, återställningsverktyg, plombering för luckan samt monteringskruvar. 12-24VDC.

Finns i 7 olika färger: Grönt, vitt, rött, blått, gult, orange och svart.

- Grön larmknapp används vanligtvis för utrymning.
- Röd larmknapp används för brandrelaterade styrningar
- Vit larmknapp kan användas till valfri funktion men styrning av hiss vid brand är ett vanligt användningsområde.
- Blå larmknapp används ofta vid överfallslarm
- Gul larmknapp används vid släcksystem / sprinkleranläggning
- Orange larmknapp används vid gaslarm
- Svart larmknapp används som valfri funktion eller terrorlarm.

Gul 1

Framifrån 2

Underifrån 3

Specifikationer

Djup (mm):	53
Bredd (mm):	90
Höjd (mm):	90
Vikt (kg):	0,17
Spänning (VDC):	12-24
IP klass:	IP40

Kontakter:

2x NO/NC

Färg:

Gul